

# DATENBLATT CHROMOFLEX PRO IN LINE

# DATA SHEET CHROMOFLEX PRO IN LINE

ARTIKELNUMMER | ITEM NO. :  
66300101 | 66300103



ARTIKELNUMMER | ITEM NO. : 66300101 | 66300103

## KONTAKT | CONTACT

Josef Barthelme GmbH & Co. KG  
Oedenberger Str. 149  
90491 Nürnberg | Germany  
T: +49 911 42 476 0  
E: info@barthelme.de  
www.barthelme.de

07|2016

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN  
VORBEHALTEN.  
SUBJECT TO TECHNICAL  
CHANGES.

## TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

BEZEICHNUNG   DESCRIPTION	66300101	66300103
Anzahl Kanäle   Number of channels	1	2   3
Ausgang   Output	Konstantspannung   Constant voltage	
Einsatzbereich   Field of application	VIA Power Net (s. Datenblatt   see datasheet)	
Betriebsspannung   Operating voltage	12-24 V DC	
Ausgangsstrom je Kanal   Output current per channel	max. 3 A	max. 1.5 A   1 A
Max. Leistung   Max. power	72 W	
Max. Temperatur tc   Max. temperature tc	60 °C	
Umgebungstemperatur   Ambient temperature ta	0-50 °C (empfohlen   recommended ≤ 30 °C)	
Funkfrequenz   Radio frequency	868.3 MHz	
Schutzklasse   Protection class	IP67	
Abmessung L x B x H   Dimension L x W x H	76 x 18.4 x 13 mm	
Kabellänge   Cable length	2 x 25 cm	
Beschreibung   Description	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M12 Stecker (In)   M8 Buchse (Out) zur einfachen Integration ins VIA Power Net Stecksystem   M12 male (in)   M8 female (out) for easy integration into VIA Power Net connection system</li> <li>• 3 Kanäle sowohl monochrom (Dimmer), als auch als RGB nutzbar   3 channels to be used monochrome (dimmer) or as RGB</li> <li>• Sämtliche Funktionen per Wireless-Update austauschbar   All functions can be exchanged per wireless-update</li> <li>• 11 Farbszenarien - davon 3 individuell editierbar   11 colour scenes - 3 can be edited individually</li> <li>• Per Funk ansteuer- und vernetzbar - Reichweite max. 200 m (40 m im Gebäude)   Controllable by radio and easy to network - range max. 200 m (40 m in buildings)</li> <li>• Geringer Leistungsverlust   Low power dissipation</li> </ul>	



## ANSCHLUSSBEISPIEL | CONNECTION EXAMPLE

