



POWER CONTROLLER V2

- » konfigurierbarer 1-Kanal Power Controller für drei unterschiedliche Ansteuermöglichkeiten, mit:
 - potenzialfreiem Taster (PUSH-DIM-Funktion)
 - ohmschen Potenziometer (0 bis 10 V DC)
 - elektronischem Potenziometer (1 bis 10 V DC)
 - » mit Memory-Funktion (speichert zuletzt eingestellte Werte)
 - » für 12- und 24 V DC-Anwendungen
 - » PWM-Frequenz von 2 kHz gewährleistet flimmerfreien Betrieb von dimmbaren LEDs mit Konstantspannung
 - » kleine Baugröße (100 x 29 x 13 mm)
 - » zur Montage auf oder in Möbel geeignet (MM-Zeichen)
- » configurable 1-channel power controller for three different control options, with:
 - potential-free pushbutton (PUSH-DIM function)
 - ohmic potentiometer (0 to 10 V DC)
 - electronic potentiometer (1 to 10 V DC)
 - » with memory function (stores last set values)
 - » for 12 and 24 V DC applications
 - » PWM frequency of 2 kHz ensures flicker-free operation of dimmable LEDs with constant voltage
 - » compact size (100 x 29 x 13 mm)
 - » suitable for mounting on or in furniture (MM mark)



ABMESSUNGEN | DIMENSIONS: 100 x 29 x 13 mm

Artikel-Nr. Item no.	Kanäle / Beschreibung Channels / Description	max. Strom / Kanal max. current / Channel	max. Leistung max. power
66000057	1-Kanal Dimmer 1-channel dimmer	10 A	240 W (24 V DC)

Nicht kompatibel mit unserer Wallwasher-Serie BERgamo | not compatible with our BERgamo Wallwasher series