

CHROMOFLEX CASAMBI

CASAMBI

CHROMOFLEX CASAMBI
ABMESSUNGEN | DIMENSIONS: 116 x 52 x 22 mm



ABMESSUNGEN | DIMENSIONS: 116 x 52 x 22 mm

Artikel-Nr. Item no.	Kanäle / Beschreibung Channels / Description	max. Strom / Kanal max. current / Channel	max. Leistung max. power
66000465	4-Kanal Funksteuerung, RGBW 4 channel wireless controller, RGBW	4 A (24 V DC) 2 A (48 V DC)	384 W



ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
66000469	Xpress (ABMESSUNGEN DIMENSIONS: 90 x 90 x 12 mm) Der CASAMBI Xpress ist ein drahtloser Lichtschalter und eine Fernbedienung zugleich. Sie ermöglicht direkten Zugriff auf alle wichtigen Funktionen der CASAMBI-Lichtsteuerung. The Xpress is a wireless light switch and remote control at the same time. It allows direct access to all important functions of the CASAMBI light control.



- » umfangreicher Kommunikations-Standard
 - » zur Steuerung von LED-Systemen via Bluetooth über Tablet oder Smartphone
 - » komplett vernetzbar mit allen CASAMBI-kompatiblen Geräten
 - » kompatibel mit Android (ab Version 4.4) und iOS (ab Version 7)
 - » vier ansteuerbare Kanäle von monochrom bis RGBW/RGBA
 - » Eingangsspannung: 10 bis 48 V DC
 - » com+ gemeinsame Anode
 - » kompaktes Gehäusedesign
 - » vier frei belegbare CASAMBI-Tastereingänge
 - » hohe PWM-Frequenz von 2 kHz
 - » in Verbindung mit unseren Tunable White-LED-Streifen ist ein vorprogrammierter Tageslicht-Verlauf (HCL) abrufbar
- » comprehensive communication standard
 - » for controlling LED systems via Bluetooth via tablet or smartphone
 - » completely networkable with all CASAMBI compatible devices
 - » compatible with Android (from version 4.4) and iOS (from version 7)
 - » four controllable channels from monochrome to RGBW/RGBA
 - » input voltage: 10 to 48 V DC
 - » com+ common anode
 - » compact housing design
 - » four freely assignable CASAMBI push-button inputs
 - » high PWM frequency of 2 kHz
 - » in combination with our Tunable White LED strips, a pre-programmed daylight curve (HCL) can be selected

SOFTWARE VORAUSSETZUNG | SOFTWARE REQUIREMENTS

CASAMBI

